

MANUEL UTILISATEUR

Mode:iT81 N/iT81 N-2



Informations importantes de sécuritéWARNING

Pas pour les chiens agressifs. N'utilisez pas ce produit si votre chien est agressif. ou si votre chien est sujet à un comportement agressif. Les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves et même la mort à leur propriétaire et à d'autres. Si vous ne savez pas si ce produit est approprié pour votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou votre entraîneur certifié.

MISE EN GARDE

Risque de dommages au tibia. Veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel. L'ajustement correct du collier est important. Un collier porté trop longtemps ou trop serré sur le cou de l'animal peut causer des dommages cutanés. En cas de rougeur à ulcère de pression, cette condition est communément appelée plaie du lit. Ces cols peuvent provoquer une nécrose de pression si elles sont utilisées de manière incorrecte et souvent mal identifiées comme brûlures.

- Évitez de laisser le collier sur le chien pendant plus de 12 heures par jour.
- si possible. replacez le collier sur le cou de l'animal de compagnie toutes les 1 à 2 heures.
- Vérifiez l'ajustement du collier pour éviter une pression excessive, suivez les instructions de ce manuel.
- Ne jamais connecter un fil au collier électronique, cela entraînera une pression excessive sur les contacts.
- Lorsque vous utilisez un collier séparé pour un conducteur, ne pas exercer de pression sur le collier électronique.
- Laver la zone du cou du chien et les contacts du collier hebdomadaire avec un chiffon humide.
- Examinez quotidiennement la zone de contact pour les signes d'une éruption cutanée ou douloureuse.
- Si une éruption ou une douleur est trouvée. Arrêtez l'utilisation du collier jusqu'à ce que la peau soit cicatrisée.
- si la condition persiste au-delà de 48 heures. consultez votre vétérinaire.

Ces étapes permettront de garder votre animal de compagnie en sécurité et à l'aise. Des millions d'animaux domestiques sont confortables lorsqu'ils portent des contacts en acier inoxydable Certains animaux domestiques sont sensibles à la pression des contacts Vous pouvez constater après un

certain temps que votre animal de compagnie tolère le collier. Certaines de ces précautions. Il est important de continuer les contrôles quotidiens de la zone de contact. Si des rougeurs ou des plaies sont trouvées, cesser l'utilisation de la peau a complètement guéri.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 1 émetteur ergonomique facile à utiliser.
2. Récepteur antidémarrage "ne convient pas à la baignade".
- 3 collet et transmetteur rechargeables.
4. "+/- boutons" permettent d'augmenter l'intensité de stimulation entre 0-100 niveaux.
- 5.4 modes d'entraînement: choc statique / vibration / bip / lumière.
6. La distance de contrôle conçue pour le collier de formation de chien est de 300 mètres.
7. Deux modèles de chien permettent au formateur de contrôler deux chiens d'un émetteur.
8. Conception d'économie d'énergie avec veille automatique et fonction mémoire.
9. Aucune antenne externe sur le récepteur de collier
10. Le récepteur / collier est idéal pour tous les chiens de taille.

LA DESCRIPTION



1. **Antenne:** Transmet le signal de l'émetteur au collier du récepteur.
2. **Lumière LED:** Cette lumière s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton lumineux DEL..
3. **Indicateur LED:** Cette lumière clignote lorsque vous appuyez sur le bouton "Y". La lumière sera activée lors de la charge également.
4. **LCD Screens:**
 - Mode statique:** avec ce mode sélectionné en appuyant sur le bouton "Y", le récepteur émettra Shock
 - Mode de vibration:** Avec ce mode sélectionné, appuyer sur le bouton "Y" provoquera la vibration du récepteur
 - Mode Beep:** Avec ce mode sélectionné, en appuyant sur la touche "Y", le récepteur émet un bip sonore.
 - Light Mode:** Avec ce mode sélectionné, en appuyant sur le bouton "Y" Le voyant LED du récepteur clignotera en rouge une fois par seconde Son objectif principal est d'aider à localiser votre animal de compagnie.
 - Channel1:** Indique la sélection du premier récepteur à col.
 - Channel2:** Indiquez la sélection du second récepteur à col.
5. **"+" "-" bouton:** Sélectionne le niveau d'intensité pour Vibration et Static Shock.
6. **Bouton de lumière Led:** Lorsque vous appuyez sur le bouton lumineux DEL. le voyant DEL de l'émetteur sera allumé.
7. **Bouton de canal:** en appuyant sur ce bouton, vous pourrez échanger entre le poing et le récepteur du second col.
8. **Bouton de lancement:** envoie le signal de l'émetteur au récepteur, ce qui entraîne une stimulation. bip ou se battre, en fonction de votre sélection de mode.
9. **Bouton Mode:** Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre. Il existe 4 modes: Statique, Vibration, Beep et mode lumière.

REMARQUE: Veuillez facturer avant d'utiliser le produit!

1. Chargez le récepteur et l'émetteur à distance:
 - 1) Connectez le connecteur du chargeur au trou de charge du récepteur et de l'émetteur

séparément.

2) Branchez-le dans une prise standard.

3) Le voyant rouge de la télécommande et de l'émetteur apparaît lors de la charge.

4) Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

2. Embrassez l'émetteur distant et le collier du récepteur:

1) Appuyez sur le bouton% pour sélectionner 1 canal

2) Allumez le récepteur Collar en appuyant sur le bouton d'alimentation. Un bip sonnera

3) Appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes. la lumière LED verte reste allumée.

Lorsqu'un bip sonne et le voyant vert du récepteur clignote. vous pouvez coupler.

4) Appuyez sur le bouton "Y" sur l'émetteur, le récepteur émet un bip et l'appareil est apparié.

5) si vous devez associer un second récepteur à col. Suivez la même étape, mais appuyez sur le bouton 1/2 pour choisir 2 canaux.

REMARQUE: le couplage doit être terminé dans les 10 secondes (la lumière verte clignote 22 fois) après le deuxième bip du collier du récepteur.

Besoin de réprimer le bouton d'alimentation pour re-paire après 6 secondes.

Avis important:

1. L'émetteur se met en mode veille s'il n'y a pas de fonctionnement après 2 minutes (l'affichage LCD éteint), appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller, et s'éteindra après 3 secondes, appuie sur le bouton modèle.

2. Le voyant du récepteur clignote une fois toutes les 5 secondes au travail. Tout mouvement du chien active le récepteur. Et appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant rouge éteint, le récepteur s'éteint.

3.1 / 2 bouton pour choisir le canal pour la connexion. Le canal 1 ne peut fonctionner que le premier récepteur et le canal 2 ne peut utiliser que le second récepteur.

4. Test de la fonction de choc statique:

1) Placez l'ampoule de test sur la méta! goujons.

2) Sélectionnez Shock Mode en appuyant plusieurs fois sur le bouton "mode" jusqu'à ce que l'icône de choc apparaisse.

3) Sélectionnez le niveau de stimulation en appuyant sur le bouton +/- et choisissez entre I-100

niveaux de stimulation.

4) Appuyez sur le bouton 'Y'. et l'ampoule LED de test clignotera.

Voir le schéma ci-dessous sur la façon d'attacher le témoin de test::



Touchez le fil sur la face inférieure de l'ampoule témoin contre les montants métalliques. Appuyez sur le bouton "Y" pour allumer la LED.

Alternativement, réglez le niveau de choc au niveau 1 et touchez les deux goujons avec votre doigt ou votre main. Appuyez sur le bouton "Y" et la stimulation sera ressentie.

Avis important:

Si vous souhaitez tester la fonction statique sur vous-même, n'oubliez pas de placer votre doigt ou votre main

contre les deux points de contact. Autrement, la connexion ne sera pas complétée et aucune stimulation ne sera ressentie. Assurez-vous que le niveau est défini sur le niveau 1 lors du test.

Note d'utilisation

1. La durée de vie des piles varie en fonction de la fréquence d'utilisation du produit. Par conséquent, vérifiez souvent les piles en testant la fonction sonore et en regardant l'indicateur sur l'écran LCD de l'émetteur.

2. La distance valide de la télécommande signifie, la distance droite-droite entre l'émetteur et le récepteur du collier Sans obstacles entre les deux. S'il y a des signaux d'interférence ou d'autres perturbations, la distance réelle de la télécommande peut varier.

3. Ce produit est destiné à la formation des animaux de compagnie. Seulement par formation. l'animal de compagnie peut comprendre l'intention de son propriétaire. Les effets positifs se produiront après les périodes de formation.

4. Les séances de formation devraient être maintenues positives et courtes. Environ 10-15 minutes de long chaque session.

5. À l'heure actuelle. Ce produit est le plus efficace et le plus sûr pour la formation d'un animal de compagnie.

Suivez les instructions opérationnelles correctes et vous pouvez effectivement former l'animal de compagnie sans nuire.

Conseils généraux de formation

Les conseils suivants sur la façon d'obtenir le meilleur de votre collier de formation de chien

- 1) Rendez les sessions de formation courtes et positives (entre 10 et 15 minutes de long chaque session). Cela permettra au chien de garder son attention concentrée sur le formateur.
- 2) Former un chien à la fois.
- 3) Pendant les premières sessions de formation initiales. garder le chien dans un environnement extérieur familier. La formation à de nouveaux endroits peut provoquer une distraction du chien. ce qui vous oblige à renforcer les commandes avec le récepteur de collier plus que nécessaire.
- 4) Utilisez une laisse de serrage attachée à un collier non métallique pour aider l'apprentissage du chien. Assurez-vous que le collier et la laisse supplémentaires n'interfèrent pas avec le point de contact o! le récepteur du collier. N'utilisez pas le collier de formation à distance sans une longue laisse jusqu'à ce que votre chien soit complètement entraîné.
- 5) Un plus grand succès se fera en enseignant au chien un nid de commande avant d'essayer de renforcer la commande avec l'émetteur distant.
- 6) Pour la formation d'obéissance de base. La vibration est plus utile.
- 7) Émettre une commande d'obéissance à la fois, cela réduira la contusion et permettra au chien de rester concentré. Ne pas utiliser le système de formation pour le commandement que le chien n'a pas appris.
- 8) Pendant la formation. Vous cherchez tous les changements positifs dans le comportement du chien et n'oubliez pas de les renforcer rapidement avec beaucoup d'éloges et de récompenses.
- 9) Évitez de corriger en trop votre chien. utilisez aussi peu de correction à distance que possible pendant le processus de formation.
- 10) Lorsque le chien est apparemment perplexe. Mettez l'accent sur la formation en attirant l'attention du chien sur une commande qu'ils ont familiarisée. Exemple: Dites au chien de vous asseoir et de faire l'éloge et l'encouragement abondants pour réussir la commande de l'assiduité.
- 11) N'utilisez pas le système de formation pour corriger ou éliminer les formes d'agression ou de comportement de piqûre. Lorsque le chien ts présente des signes de comportement agressif, contactez immédiatement un entraîneur de chien professionnel dans votre région.

12) Veuillez garder l'esprit. que vous devriez garder les séances de formation courtes et finir une session sur une note élevée. Assurez-vous que la formation et le jeu avec le chien aussitôt le chien ont atteint un nouveau niveau de compétence.

Avis important:

L'utilisation incorrecte du mode de choc statique peut causer de la douleur. physique blesser et traumatiser votre chien. La fonction de choc statique ne doit être utilisée que dans des situations extrêmes, comme si votre chien attaque le bétail ou un enfant. et seulement après consultation avec un entraîneur professionnel de chien.

Package Contents

-----M81N-----



Poids du produit:

Télécommande: 50g

Collier récepteur: 55 g

Ceinture de nylon réglable: 22g

Détails de l'emballage:

Télécommande x 1

Collier récepteur x 1

Ceinture de nylon réglable x 1

Câble USB x 1

Chargeur x 1

test Ampoule x 1

Points de contact longs x2

Points de contact courts x2

Manuel anglais x1

Emballage: boite cadeau

-----M81N-2-----



Poids du produit:

Télécommande: 50g

Collier récepteur: 55 g

Ceinture de nylon réglable: 22g

Emballage:

Télécommande x 1

Collier récepteur x 2

Ceinture en nylon ajustable x 2

USB CableX1

ChargeurX1

Test de BulbX1

Points de contact longs X4

Points de contact courtsX4

Manuel anglais X1

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour nos produits, services ou site Web, vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous pouvez nous contacter de la manière suivante:

E-MAIL: petsuppliesbuy@gmail.com

collierdressagechien.fr



